

GSM Controller med 2 x strømrelæ, 2 x Power MOS-udgang, 2 x AI, 4 x DI, 8 x Temp. Bat backup. 230 VAC

FEATURES

- 2 x 230VAC effektrelæ /16A - modstandsbelastning.
- 2 x DC switchede udgange op 40VDC/6A, også som PWM til LED, FAN osv.
- 2 x uafhængige indgange: 230VAC og op til 24VAC/24VDC, SMS-advarsler for strømsvigt
- SIM-kort og SD-kort
- Backup-batteri (medfølger ikke) som ekstraudstyr - Li-Ion 3,7V (14500)
- Tænde og slukke for apparater med SMS-beskeder
- GPRS M2M funktion, TCP/IP Get for direkte at sende input status til Server
- Få XML-status fra server til at sætte enhedens udgange.
- Skemalagt automatisk tænd og sluk for apparater
- Sender advarsel om strømsvigt og gendannelse.
- Genstart af apparater, såsom servere.
- Overvågning af 2 x A/D-indgange AC/DC spændinger med autodetect
- 4 x digitale indgange DIN1, DIN2, DIN3, DIN4 for DC-spænding.
- Universalbus (1-wire) til temperatur- og fugtsensorer.
- Termostat funktion.
- Alarmfunktion: Temperaturalarm, Fugtalarm, A/D grænser, DI skift
- Alarm i tilfælde af jamming af et GSM-signal.
- Op til 12 alarmnumre, hver kan indstilles til forskellige begivenheder
- Op til 1000 autoriserede brugere og 2 administratorkode.
- Bluetooth
- Alle input er SO kompatible

