

1 port USB til CAN FD bus adapter. Understøtter CAN 2.0A/B. ISO 11898_2:2016. op til 8 Mbps

FEATURES

Højhastigheds CAN FD-grænseflade via USB-port
10-polet klemrække til tilslutning til ét CAN-interface

ISO 11898-2:2016 CAN-specifikation

ISO 11898-1 for CAN og CAN FD

CAN FD understøtter både ISO-11898-1:2015

CAN FD-datahastighed på op til 8 Mbps

CAN bus hastighed op til 1 Mbps

Ikke-standard baudrater understøttes

CAN FD-port med +5VDC/100mA strømudgang

CAN 2.0A og CAN 2.0B protokoller

Lyttetilstand, Loopback-tilstand

CAN FD-grænseflade styret over COM-port ved hjælp af simple ASCII-kommandoer

Drevet af USB-port

Inkluderer et USB A/B-kabel. Kabellængde: 90 cm
Windows 7 op til Windows 11, Windows Server og Linux OS

Understøtter Linux SocketCAN (SLCAN)

CanFestival-drivere, CANHacker til at analysere CAN-rammer

API-bibliotek af C/C++, C#, VB6, VB.NET, Python og LabVIEW

ABS plastik kabinet

