

M485-DA4-I

4 x analoge udgange, +/-10 volt, 0-20mA, 12bit,  
RS485 bus

## FEATURES

RS485 modul med 4 analoge udgange  
0-20mA eller 0 - +/-10V  
D/A responstid: 10ms  
Opløsning: 14 bit  
Forsyningsspænding: 10 - 30VDC



## SPECIFICATIONS

|            |   |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forsyning  | : | 10 - 30 VDC, 1,4 W                                                                                                                                                                                              |
| Isolation  | : | 3000 VDC                                                                                                                                                                                                        |
| Opløsning  | : | 12 bit, $\pm 0,1\%$ præcision(mA) $\pm 0,2\%$ (V)                                                                                                                                                               |
| Stabilitet | : | Nulpunktsdrift: Spænding: $\pm 30\ \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ Strøm: $\pm 0,2\ \mu\text{A}/^\circ\text{C}$ . Kontrolmåling af udsendt værdi: $\pm 1\%$ Drift af følsomhed: $\pm 25\ \text{ppm}/^\circ\text{C}$ |
| Udgange    | : | $\pm 10$ , $\pm 5$ , 0-5, 0 -10 volt., 0- 20 og 4 - 20 mA                                                                                                                                                       |

