

XV310 Multifunktions udvidelseskort FEATURES

XV310 består af 4 analoge indg., 2 analoge udg., 4 digitale indg. og 4 digitale udg.
Prog. indg. omr. for analoge indg.: (± 1 V, ± 2.5 V, ± 5 V, ± 10 V, ± 20 mA, 0 ~ 20 mA eller 4 ~ 20 mA).
Arbejdsområde for de 12-bit analoge udg.: (± 5 V, ± 10 V, 0 ~ 20 mA eller 4 ~ 20 mA). Hver analog indg. kan individuelt konfig. og er 120VDC overspændingsbeskyttet. Spænding og strøm ind- og udg. vælges med jumper.

