

M485-ADRTD-I

1 x Temperaturmåling med Pt100, Pt1000 og Ni RTD temperaturføler, 16bit, RS485 bus, 10 - 30VDC FEATURES

- RS485 modul til temperaturfølere
- 1 x indgang for 2-, 3- eller 4-tråds Pt100, Pt1000 føler
- Nikkel temperaturføler
- Forsyningsspænding: 10 - 30VDC



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 0,7 W via klemrække
Indgang	:	1 kanaks PT100 eller Ni RTD til 2-, 3- eller 4-tråds følere
Indgangsimpedans	:	2 MΩ
Isolation	:	3000 VDC
Maks. hastighed	:	10 målinger pr. sek.
Måleområde	:	PT100: -100 ° - +100 ° C 0 ° - +100 Ni RTD: -80 ° - +100 ° C 0 ° - +100 ° C ° C 0 ° - +200 ° C 0 ° - +600 ° C
Opløsning	:	16 bit, ±0,05 % præcision
Stabilitet	:	Nulpunktsdrift:..... Drift af følsomhed:... ±0,3 μV / °C ≈ ±0.01 °C / °C ±25 ppm / °C ≈ ±0.01 °C / °C

