

4 ports KVM omskifter med DisplayPort, USB 2.0 og Audio. 2560 x 1600. Hotkey PC valg.

FEATURES

- 4 ports KVM switch, DisplayPort, USB
- 2 x USB til mus og tastatur
- 2 x USB til USB-enheder - transparent USB
- Opløsning op til 2560 x 1600 punkter
- Overfører lyd
- Trykknæpvalg og HOTKEY valg af PC
- Scan mellem PC'er - valg af tid
- Strømforsyning medfølger 12VDC/1.5A
- Kan anvendes som DisplayPort omskifter - anvend strømforsyning
- Mål: 220 x 130 x 44 mm



SPECIFICATIONS

Afstand	:	Fra bruger til omskifter og fra omskifter til pc: Op til 5 meter
Forsyning	:	230 VAC til 12 VDC 1,5 A. Medfølger.
Indgang	:	Mus og tastatur: 2 x USB A porte
Indikatorer og kontakter	:	Lysdiode indikerer om der er aktivitet på indgangen, anden lysdiode indikerer den aktive port
Kabel	:	Kabler medfølger ikke, se tilbehør
Kompatibilitet	:	Mus og tastatur: 4 x USB B stik. Skærm: 4 x DisplayPort. Lyd: 4 x 2 mini Jack stik.
Maks. opløsning	:	2560 x 1600 ved 60 Hz
Dimensioner	:	44 x 220 x 130 mm (H x B x D)

