

PCMCIA kort læser med USB interface læser fra 20MB til 20GB memory ATA card LÆSER IKKE ALLE KORT! FEATURES

USB 2.0, USB 1.1

Power fra USB eller AC / DC-strømadapter
læse og skrive til PCMCIA harddisk, ATA Flash.

LÆSER IKKE SPECIEL KORT!

læse og skrive til CF-I, CF-II Smart Memory, Memory Stick, Micro Drive, Multimedia Card, Secure Digital Card og XD

Card brug af ekstra Flash-adapter.

Komplet Plug and Play

USB Bootable fra PCMCIA harddisk (afhængigt af systemets BIOS support)

Serial ATA opstartbart fra PCMCIA harddisk

Op til 480 Mbit / sek (60 MB / sek) dataoverførsel *
for USB 2.0, 10 gange hastigheden af USB 1.1

Op til 1500 Mbit / sekund (150 MB / sek)
dataoverførsel til eSATA

USB version fungerer under Windows 98SE, Me, 2000, XP, 7, 2003, Windows 10

Bemærk! Visse kort understøttes ikke Memory card og Verifone kort. Køb kortene sammen med læseren for at være sikker!

Tages ikke retur fordi kort ikke kan læses. Send evt. kort ned, så tester vi om læseren kan læse dem.





DANBIT

PCM-USB+A

SPECIFICATIONS

OS SUPPORT

:



Danbit A/S Værkstedvej 39 Køge, 4600 Denmark



+45 56662020



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.