

8 ports KVM omskifter, Dual head DVI, USB og lyd FEATURES

- 8 ports KVM switch, dual head Single link DVI-D, USB
- Til PC'er/Servere med 2 x DVI-D udgang
- Til dobbelt skærm opsætning
- 2 x USB til mus og keyboard
- 2 x USB til USB-enheder - transparent USB
- Opløsning op til 1920 x 1200 punkter
- 2-way lyd
- Kabler medfølger ikke, kan tilkøbes i flere længder
- Strømforsyning medfølger, 12VDC
- Rackbeslag medfølger



SPECIFICATIONS

Afstand	:	Fra bruger til omskifter og fra omskifter til pc: Op til 5 meter
Forsyning	:	9 til 12 volt DC netadpter medfølger
Indgang	:	Mus og tastatur: 2 x USB A porte. Skærm: 1 x VGA og 2 x Single Link DVI-D. Lyd: 2 x mini Jack. Øvrigt USB udstyr: 2 x USB A stik
Indikatorer og kontakter	:	Lysdiode indikerer, om der er aktivitet på indgangen, anden lysdiode indikerer den aktive port.
Kabel	:	Kabler medfølger ikke, se tilbehør
Kompatibilitet	:	Mus og tastatur: 8 x USB B stik. Skærm: 16 x Single Link DVI-D. Lyd: 16 x mini Jack stik.
Maks. opløsning	:	1920 x 1200 ved 60 Hz

