

HDMI Modtager 150 meter til KVM Extender 1080p,
USB over RJ45 Cat6 eller IP. Ekstra modtager til
BOOST-HDMI150-U-LO

FEATURES

- KVM modtager til at oprette flere betjeningspladser til 1 PC-sender
- KVM extender op til 150 meter punkt til punkt Cat 6 kabel
- KVM extender over TCP/IP.
- En BOOST-HDMI150-U-LO sender supporterer op til 253 modtagere
- Op til 1920 x 1080p @ 60Hz
- Lydformat: DTS-HD / Dolby-true HD / LPCM7.1 / DTS / DSD
- USB KVM funktion: Tastatur og mus (HID signal) fjernbetjening
- USB 2.0 op til 480Mbps
- Over router/switch med IGMP snooping
- H.264 video.komprimering
- Video standard: HDMI 1.3 og HDCP 1.2 standarden
- EDID-emulering via PCens grafikkort



SPECIFICATIONS

Ethernet	:	Supporterer TCP/IP over IGMP switch
HDMI	:	HDMI 1.3, HDCP1.2
Opløsning	:	1920x1080P@60fps
Tilslutning	:	RJ45 Cat5:80m, Cat5e:120m, CAT6:150m
Dimensioner	:	100x60x25mm

