

HDMI KVM extender sender, 150 meter over Cat 6a / 7 RJ45 kabel, eller over TCP/IP, USB HID FEATURES

Sender til BOOST-HDMI150-U-IRR modtager
Overfører HDMI video og lyd og USB op til 150
meter over netværkskabel
Overfører HDMI video og lyd og USB over lokal
netværk
USB er kun til tastatur og mus
Sender
1920 x 1080 @60Hz
En sender til flere modtagere over non-managed
switch.
Supporter KUN tastatur og mus
Supporter TCP/IP og local EDID
HDMI 1.3 / HDCP 1.2
Sender: 1 x HDMI, 1 x USB-B, 1 x RJ45 Ethernet
Indbygget ESD beskyttelses system
Strømforsyning: DC 5V/1A (medfølger)
Dimensioner: 92 x 70 x 25 mm

