

Mediekonverter RJ45 til 2 x fiber. RJ45
10/100/1000Mbit. Fiber 2 x 1000Mbit SFP slot. Single
Mode og Multi Mode

FEATURES

- Erstattes af ETH-RJ45G-SFP2
- 1000Mbit Mediekonverter kan sammenkoble 2 forskellige fibernet og RJ45
- Er egnet som knudepunkt (node) i Gigabit fibernet med 1 x RJ45
- 1 x RJ45 10/100/1000Mbit
- 2 x 1000Mbit SFP slot til SFP moduler Single Mode og/eller Multi Mode
- Kan også forbinde Single Mode netværk med Multi Mode netværk
- SFP modul er som standard til LC stik, duplex, Single Mode / Multi Mode.
- Tilkøb Gigabit SFP moduler.
- 5VDC strømforsyning medfølger



SPECIFICATIONS

Hastighed	:	1000 Mbit (fiber) og 10/100/1000 Mbit (Ethernet)
Maks. afstand	:	Ethernet: 100 meter. Maks. afstand fiber: 10 til 120 km (afhængigt af SFP moduleerne)
Omformer	:	Omformer Ethernet til fiber lysleder (single- og multimode). ETH-RJ45G-SFP2P virker som en 3-ports Gigabit switch
Stik	:	2 x SFP og 1 x RJ45 Ethernet
Strømforsyning	:	Strømforsynes af medfølgende 5VDC 2A netadapter
Dimensioner	:	26 x 70 x 94mm (H x B x D)

